

## Comment mettre à jour le firmware de la caméra IP Topodome

## [Mise à jour à partir de la page Web du navigateur]

Pour mettre à niveau le firmware de la caméra Topodome, vous devez faire attention aux étapes suivantes :

1) Vérifiez d'abord si les 3 premiers chiffres du fichier de firmware obtenu sont les mêmes que les 3 premiers chiffres de la version de votre machine. Par exemple, la version de votre machine est : V19.1.61.15.19, et la version du micrologiciel est V19.1.61.16.19, alors vous pouvez mettre à niveau.

2) La mise à niveau doit être effectuée sur un PC et se connecter à la caméra via un navigateur (de préférence via IE ou Edge) ; vous pouvez trouver l'adresse IP de la caméra via l'application Camhipro ou l'outil de recherche IP.

China Mobile all Natil ?	5.8 🔛 K/s	(2) 31% 1 23:41
<	Device informa	<i>ution</i>
Device name		IFGAM
Fauinment typ	2	C6F0SoZ3N0FdLZ
Eduly mant 134	-	
Network Type		CABLE
Number of use	r connections	3
IP address		192.168.1.5
Subnet mask		255.255.255.0
Gateway		192.168.1.1
DNS		192 168 1 1
LIN4		144-144-1-1
Software versi	01	V191611619-20210508

## Connectez-vous à la caméra et accédez à « Informations sur l'appareil »

Netwo	rk Card <mark>Bluetoot</mark>	h Device (Perso	onal Area Network) #2	<b>•</b>	Sort Refres
NO	IP Address	Name	MAC Address	UID	Version
1	192.168.3.11	IPCAM	00:18:9C:83:48:76	SSAC-408451	<u>V19.1.61</u>

3) Lors de la mise à niveau, l'ordinateur PC et la caméra doivent être sur le même réseau local. Connectez la caméra au routeur via un câble réseau, ou connectez-vous via WiFi, mais un câble réseau est recommandé.



🛞 IP CAMERA 🚳	Language: Chinese Engish Français Deutsch Italiano Español
Welcome! 清选择您要进行的操作:	
<u>电脑观看</u> 安装软件 (初次使用 <u>,必须</u> 年接上互联网)	

Entrez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse du navigateur, puis la fenêtre de connexion apparaît, veuillez choisir votre langue préférée dans le coin supérieur droit.



Si vous vous connectez d'abord à huis clos avec IE, vous devez d'abord installer le "logiciel d'installation" pour une fonctionnalité plus avancée telle que "Gestion des fichiers de la carte SD", mais si vous détestez un plugin inconnu, veuillez simplement aller sur Edge/Firefox ou Google Chrome, ils ne demanderont pas d'installer le plugin.

$\leftarrow$ $\rightarrow$ C $\textcircled{a}$	Not secure   192.1	68.3.38/web/admin.html
🔮 IP CAM	ERA 🛈	
Monitor Settings		
Media	Initialize	
Network	Language:	English 🗸 ok
Alarm	Lenstype:	2.7-13.5mm(4) V
Advanced		
System	Reboot:	reboot
Time	Factory default:	factory default
Device information System Log	Backup setting data:	save
	Restore:	Choose File No file chosen ok
	Upgrade:	Choose File No file chosen ok

Maintenant, veuillez trouver l'entrée dans "Paramètres-->Système-->Initialiser", puis cliquez sur "Choisir un fichier", parcourez le nouveau fichier de firmware à partir de votre disque.



> To	opo v Ö	.○ 搜索"Topodome Firmwa
	^	
*		
*		
*	TD-S10C_V19.1.	~
<i>(</i>	61.16.19-20210 508.pkg	
🔮 IP CAM	IERA 🚺	
Monitor Settings		
Media	Initialize	
Network	Language:	English 🗸 ok
Alarm	Lenstype:	2.7-13.5mm(4) ¥
Advanced		
System	Reboot.	
<u>Time</u> Initialize	Factory default:	factory default
Device information	Backup setting data:	save
System Log	Restore:	Choose File No file chosen ok
	Upgrade:	Choose File TD-S10C_V210508.pkg ok

Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur "OK" pour mettre à niveau.

🔮 IP CAN	IERA 🚺	<b>192.168.3.38 says</b> the ipcam will be upgrade. Are you sure?
Monitor Settings		OK Cancel
Media	Initialize	
Network	Language:	English V ok
Alarm	Lenstype:	2.7-13.5mm(4) ¥
Advanced		
System	Reboot:	reboot
Time	Factory default:	factory default
Initialize Device information System Log	Backup setting data:	save
y	Restore:	Choose File No file chosen ok
	Upgrade:	Choose File TD-S10C_V210508.pkg ok

Le système confirmera à nouveau.

$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $\Leftrightarrow$	A Not secure   192.168.3.38/web/admin.html
🔮 IP CAN	IERA 🚳
Monitor Settings	IP Camera is upgrading, please don't turn off the camera.
Media	
Network	
Alarm	
Advanced	
System	
<u>Time</u> Initialize	
Device information	
System Log	

Une fois la mise à niveau commencée, une barre de progression bleue s'affichera en continu. Pendant le processus de mise à niveau, veillez à ne pas couper l'alimentation à mi-chemin, assurez-vous d'attendre la fin de la progression de la mise à niveau ou le message « Mise à niveau réussie ! » invite apparaît.



192.168.3.38/web/admin.html		
63	192.168.3.38 says	
<b>V</b>	IP Camera upgrade success !	
	ок	e camera.

Veuillez noter !!! Si vous effectuez une mise à niveau via le mode WiFi, après la mise à niveau, la configuration WiFi est perdue et vous ne pouvez pas vous connecter à la caméra. Vous devez suivre à nouveau le guide rapide dans l'emballage pour effectuer la configuration WiFi avec votre téléphone mobile.

Si vous avez choisi la connexion réseau, veuillez éteindre et rallumer, puis configurer le WiFi via un navigateur.

$\leftarrow$ $\rightarrow$ C $\textcircled{a}$	Not secure   192.168	8.3.11/web/admin.h	itml					
🔮 IP CAME	HA 🚺							
Monitor Settings Media Network	Wireless Enable Wireless: SSID:	On Off HUAWEI-2F	-		search			
<u>Network</u> <u>Wireless</u> <u>Ddns</u> <u>ONVIF</u> P2P	Security mode: WPA Algorithm: Key:	WPA2-PSK V AES V	🖒 Wifi S	icanner - I ot secure	Personal - Microso	ft Edge 1/web/scan.l	ntml	
Alarm Advanced System	Re-type key: Check Wireless Setup:	check	Add	<b>RSSI</b>	SSID HUAWEI-2F	Encrypt AES	Auth WPA2- PSK	N T

NO	IP Address	Name	MAC Address	UID	Version
1	192.168.3.11	IPCAM	00:18:9C:83:48:76	SSAC-40845	V19.1.61.16.19-2021
					[
		1			
		1			1
_	1.				
e	20	÷			
	9.				
		1			
					00
	*				
<					>

Vous pouvez maintenant utiliser l'outil de recherche IP pour trouver la nouvelle adresse IP de la caméra sur le réseau local.

Dans le même temps, vous pouvez voir que la version du micrologiciel a été mise à jour vers la version la plus récente.



## [Mise à jour avec l'outil logiciel PC]

Si vous n'êtes pas habitué à vous connecter à l'appareil photo via la page Web ou si vous ne pouvez pas effectuer la mise à niveau via la page Web pour une raison quelconque, vous pouvez utiliser un logiciel d'outil PC spécial pour effectuer la mise à niveau, en particulier sur https://www.topodome. Sur la page .com [Support-> Software], recherchez cet outil nommé « outil de mise à jour à partir de Windows V1.79 ».



1) Veuillez décompresser ce fichier zip sur le disque C, cela créera un nouveau dossier "C:\Update-V1.79".

2) Ensuite, vous pouvez cliquer sur "update-tool.exe" pour exécuter cet outil directement, plus besoin d'installation.

3) Recherchez et trouvez l'adresse IP de votre caméra, vérifiez si le nom d'utilisateur et le mot de passe remplis dans cet outil sont corrects.

J IPC	TUpgrade Tool (mac-id) v	1.79 Default us	er: admin Det	fault password: admin	Count: 1	
	IP	Port	Version	MAC 地址	Remark	
	1 192.168.1.2	80	V21. 1. 21. 5. 3-20210:	222 00:40:89:2D:97:28		
<						
I	IP:	Port 8	0 Sort	Select/Clear Searc	h –	



4) Parcourez le chemin du disque incluant le fichier du micrologiciel.

5) Vérifiez le premier numéro à 3 chiffres du fichier du micrologiciel, tel que "V19.1.61.11.22.33". Ainsi, le 19.1.61 doit être identique à la version du logiciel de votre appareil photo (peut être obtenu à partir de l'application Camhipro -> informations système).



6) Lorsque toutes les étapes sont bien préparées, cliquez sur "Mettre à niveau", la caméra sera mise à niveau immédiatement et cela prendra environ 2-3 minutes.

7) NE PAS COUPER L'ALIMENTATION LORS DE LA MISE À NIVEAU !!!

8) La caméra peut être mise à niveau via un câble réseau ou sans fil, mais après la mise à niveau, le paramètre sans fil sera perdu et vous devrez le configurer à nouveau.

Une fois la mise à niveau terminée, veuillez vérifier si la fonction est normale. En cas d'anomalie, merci de contacter l'email technique : **Support@topodome.com**.